

# 電気さく本器比較表

機種名	デンエモン2	クイック600	クイック600ソーラー	クイック2000	クイック2000ソーラー
盗難補償	盗難補償付 1年				
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り 400m	600m	2,000m	2,000m	2,000m
	2段張り 200m	300m	1,000m	1,000m	1,000m
	3段張り 133m	200m	666m	666m	666m
	4段張り X	150m	500m	500m	500m
	5段張り X	120m	400m	400m	400m
出力電圧(無負荷時)	7,600V	8,200V	9,500V	9,500V	9,500V
電源	アルカリ単1電池 ○	○	X	○	X
	12Vバッテリー △(別売バッテリーコード必要)	○	○	○	○
	AC100V △(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	X	△(別売ACアダプター必要)	X
場所設置	屋外 ○	○	○	○	○
	屋内 ○	○	X	○	X
出力動作切替え	切 ○	○	○	○	○
	連続 ○	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能
	夜間出力 ○	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能
	昼間出力 X	X	X	X	X
出力確認	LED表示 ○	○	○	○	○
	ネオンランプ X	X	X	X	X
	レベルメーター X	X	X	X	X
	光センサー ○	○	○	○	○
電池残量	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯
サイズ	高さ(約) 286mm	286mm	435mm	286mm	435mm
	幅(約) 140mm	140mm	330mm <sup>*1</sup> 165mm <sup>*2</sup>	140mm	330mm <sup>*1</sup> 165mm <sup>*2</sup>
	奥行(約) 220mm	220mm	220mm <sup>*1</sup> 330mm <sup>*2</sup>	220mm	220mm <sup>*1</sup> 330mm <sup>*2</sup>
	重量(約) 2.7kg	2.7kg	5.0kg	3.4kg	5.7kg
付属品	ゲッターアルカリ電池12V デンエモンコード200m(1巻) 出力コード1.5m/10mmフック(60個) FRPポール10mm×90cm(30本) デンエモンゲート(2個) デンエモン用マイナス棒(1本) パルスチェッカー(1個)/注意表示板(2枚) 取扱説明書/保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ミニゲッターパックS 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ミニゲッターパックS 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード
掲載ページ	5	46	46	47	47

機種名	クイック3300	クイック3300ソーラー	ゲッターエース3	ゲッターエース3ソーラー	ゲッターEX	ゲッターEXソーラー
盗難補償	盗難補償付 1年					
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り 3,300m	3,300m	1,650m	1,650m	1,100m	1,100m
	2段張り 1,650m	1,650m	825m	825m	660m	660m
	3段張り 1,100m	1,100m	825m	825m	660m	660m
	4段張り 825m	825m	660m	660m	660m	660m
	5段張り 660m	660m	660m	660m	660m	660m
出力電圧(無負荷時)	10,000V					
電源	アルカリ単1電池 ○	X	○	X	○	X
	12Vバッテリー ○	○	○	○	○	○
	AC100V △(別売ACアダプター必要)	X	△(別売ACアダプター必要)	X	△(別売ACアダプター必要)	X
場所設置	屋外 ○	○	○	○	○	○
	屋内 ○	X	○	X	○	X
出力動作切替え	切 ○	○	○	○	○	○
	連続 出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	○	○	○	○
	夜間出力 出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	○	○	夜延長/夜出力	夜延長/夜出力
	昼間出力 出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	○	○	X	X
出力確認	LED表示 2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)
	ネオンランプ X	X	X	X	X	X
	レベルメーター X	X	4段階	4段階	X	X
	光センサー ○	○	○	○	○	○
電池残量	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯
サイズ	高さ(約) 355mm	585mm	355mm	585mm	355mm	585mm
	幅(約) 235mm	350mm	235mm	350mm	235mm	350mm
	奥行(約) 192mm	267mm	192mm	267mm	192mm	267mm
	重量(約) 4.3kg	9.3kg	4.3kg	9.3kg	4.3kg	9.3kg
付属品	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターパックL 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターパックL 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターパックL 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード
掲載ページ	48	48	44	44	50	50

\*1.ソーラーパネルを正面・背面に取付けた場合 \*2.ソーラーパネルを側面に取付けた場合

機種名	セキュリティゲッター	セキュリティゲッターソーラー	ゲッターエースSP	ハイパワーゲッター	ゲッターTakumi(電匠)
盗難補償	盗難補償付 3年		盗難補償付 1年		
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り 3,300m	3,300m	5,000m	8,000m	12,000m
	2段張り 1,650m	1,650m	2,500m	4,000m	6,000m
	3段張り 1,100m	1,100m	1,666m	2,666m	4,000m
	4段張り 825m	825m	1,250m	2,000m	3,000m
	5段張り 660m	660m	1,000m	1,600m	2,400m
出力電圧(無負荷時)	10,000V				
電源	アルカリ単1電池 ○	X	X	X	X
	12Vバッテリー ○	○	○	○	○
	AC100V △(別売ACアダプター必要)	X	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)
場所設置	屋外 ○	○	○	○	○
	屋内 ○	X	○	○	○
出力動作切替え	切 ○	○	○	○	○
	連続 ○	○	超強力・強力切替機能	超強力・強力切替機能	○
	夜間出力 ○	○	超強力・強力切替機能	超強力・強力切替機能	○
	昼間出力 ○	○	X	X	X
出力確認	LED表示 2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)
	ネオンランプ X	X	X	X	X
	レベルメーター X	X	X	X	X
	光センサー ○	○	○	○	○
電池残量	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯
サイズ	高さ(約) 355mm	585mm	355mm	355mm	355mm
	幅(約) 235mm	350mm	235mm	235mm	235mm
	奥行(約) 220mm	267mm	192mm	192mm	192mm
	重量(約) 4.3kg	9.3kg	3.2kg	3.2kg	3.2kg
付属品	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターパックL 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書 登録カード	出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書 登録カード	出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書 登録カード
掲載ページ	52	52	53	53	54

機種名	DAC-20	AC-20	AC-500	ハイパワーゲッターACセット	ゲッターTakumi(電匠)ACセット
盗難補償	盗難補償付 1年				
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り 2,000m	2,500m	5,000m	8,000m	12,000m
	2段張り 1,000m	1,250m	2,500m	4,000m	6,000m
	3段張り 666m	833m	1,666m	2,666m	4,000m
	4段張り 500m	625m	1,250m	2,000m	3,000m
	5段張り 400m	500m	1,000m	1,600m	2,400m
出力電圧(無負荷時)	8,500V	8,500V	9,000V	10,000V	10,000V
電源	アルカリ単1電池 X	X	X	X	X
	12Vバッテリー ○	X	X	○	○
	AC100V ○	○	○	○(ゲッターACアダプターセット使用)	○(ゲッターACアダプターセット使用)
場所設置	屋外 X	X	X	X	X
	屋内 ○	○	○	○	○
出力動作切替え	切 ○	○	○	○	○
	連続(昼夜間) ○	○	○	超強力・強力切替機能	○
	夜間出力 ○	○	○	超強力・強力切替機能	○
	昼間出力 X	X	X	X	X
出力確認	LED表示 X	X	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)
	ネオンランプ ○	○	X	X	X
	レベルメーター X	X	X	X	X
	光センサー ○	○	○	○	○
電池残量	X	X	X	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯
サイズ	高さ(約) 145mm	145mm	145mm	355mm	355mm
	幅(約) 200mm	200mm	200mm	235mm	235mm
	奥行(約) 222mm	222mm	222mm	192mm	192mm
	重量(約) 3.1kg	3.1kg	3.2kg	3.2kg	3.2kg
消費電力	50Hz/7.7W 60Hz/5.8W	50Hz/6.0W 60Hz/4.6W	50Hz/6.5W 60Hz/5.4W	50Hz/2.3W 60Hz/2.3W	50Hz/3.9W 60Hz/3.9W
付属品	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 バッテリーコード/ヒューズ1A(2本) マイナス棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) マイナス棒30型 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) マイナス棒30型 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターACアダプターセット 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒45型 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターACアダプターセット 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒45型 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード
掲載ページ	58	58	59	59	60

\* 価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
\* 価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。\* 税込価格の税率は10%です。

お客様専用フリーダイヤル **0120-53-6163** ホームページアドレス <https://www.getter.co.jp/>

電気さく資材の基本的な選び方  
対象動物別対策  
電気さく本器(屋外設置用)  
電気さく本器(屋内設置用)  
支柱  
フックガイド  
電気さく線及び関連資材  
検電器  
ゲート(出入口資材)  
マイナスシート  
電源関連資材  
その他資材  
電気さく基礎知識  
設置後の管理  
索引

電気さく資材の基本的な選び方  
対象動物別対策  
電気さく本器(屋外設置用)  
電気さく本器(屋内設置用)  
支柱  
フックガイド  
電気さく線及び関連資材  
検電器  
ゲート(出入口資材)  
マイナスシート  
電源関連資材  
その他資材  
電気さく基礎知識  
設置後の管理  
索引